

기가비트 이더넷 광컨버터(SFP 슬롯 타입)

100/1000Mbps LX/SX SFP to 100/1000Mbps-SX/LX SFP Fiber Optic Converter



SFC2000-SL/SFP

- 1000Base-SX(멀티모드)를 1000Base-LX(싱글모드)로 변환
- 100Base-FX(멀티모드)를 100Base-FX(싱글모드)로 변환
- 멀티모드 LC 커넥터, 싱글모드 LC 커넥터 사용
- SFP 광모듈 장착(1.25Gbps, 155Mbps 사용)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3u 100Base-FX IEEE 802.3z Gigabit fiber
인터페이스	- RJ45 포트	N/A
	- 광포트	2×100/1000Base- SX/LX/ZX (LC 커넥터) SFP 슬롯 멀티모드 : 62.5/125 μ m (220m) 싱글모드 : 9/125 μ m(~80km)
	- LED 표시	Power, Link1, Link2
	- DIP 스위치	N/A
성능	- 전송속도	1000Mbps, 100Mbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 설치방법	단독형, 센터장착모듈형
입력전원		DC 12V, 1.5A SMPS 아답터
크기		71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC2000-SL/SFP	1000Base-SX/LX to 1000Base-SX/LX 변환 / 100Base-FX to 100Base-FX 변환
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 2km, 1310nm, LC 커넥터