

싱글모드 기가비트 이더넷 광컨버터

10/100/1000Mbps TP to 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Converter



SFC2000-TL

- TP(10/100/1000Mbps)를 광(1000Mbps-SX/LX)로 변환하여 장거리 전송하는 광컨버터
- 장거리, 노이즈해결등 광LAN, FA, 인터넷망 FTTH등에 네트워크 구성장비로 사용
- AuTo-Negotiation 및 연결상태를 파악할 수 있는 표시용 LED
- 10/100/1000Mbps 전송속도 AUTO Negotiation
- TP Cable MDI-X 자동감지

제품사양

| | | |
|-------|------------|---|
| 표준 | - Standard | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3U 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z1000Base-SX/LX |
| 인터페이스 | - RJ45 포트 | 10/100/1000Mbps 1포트, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat, 3, 4, 5, 6Cable ELA/TIA-568 100-ohm(전송거리 100m) |
| | - 광포트 | 1000Mbps 1포트, 1000Base-LX, 1310nm, SC 커넥터 싱글모드 : 9/125 μ m, 10km |
| | - LED 표시 | Per unit : Power TX Port (Link/Act, FDX/HDX, 1000, 100), FX Port (Link/Act) |
| 성능 | - 전송속도 | 1000Mbps |
| 동작환경 | - 온도범위 | 동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: - 20°C ~ 80°C |
| | - 습도 | 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것) |
| | - 소비전력 | SFC2000-TL : 5.3W |
| | - 설치방법 | 단독형 |
| 입력전원 | | DC 12V 1.5A SMPS 아답터 |
| 크기 | | 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H) |

주문정보

| 모델명 | 사양 |
|------------|-------------------------------|
| SFC2000-TL | 기가비트 광컨버터, 싱글모드, 1310nm, 10km |